

Gigaset PREMIUM 100HX

Inteligentní manažer kontaktů

- Sluchátko k doplnění následujících přístrojů:
 - DECT základen Gigaset
 - DECT/GAP telefonních základen jiných výrobců
 - DECT/GAP routerů (např. AVM FRITZ!Box)
 - Routerů s DECT CAT-iq 2.0/2.1 (např. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
- Extra velký adresář až na 500 kontaktů, každý na 3 telefonní čísla
- Vynikající akustika s audio profily, které lze rychle nastavit pomocí funkčních kláves
- Micro-USB pro synchronizaci dat s PC
- Režim handsfree ve vynikající, plně duplexní kvalitě
- Připojení náhlavní soupravy kabelem
- Vysoce kvalitní barevný TFT displej
- Zobrazení hovoru s obrázkem (Picture CLIP)



Upozornění na kompatibilitu:

Více informací o funkcích sluchátka v kombinaci s jednotlivými základnami Gigaset a dalšími telefonními základnami / routery lze najít na www.gigaset.com/compatibility.

Kvalita audia

- Pohodlný režim handsfree v plně duplexní kvalitě
 - se samostatným reproduktorem na sluchátku
 - a 4 profily pro režim handsfree pro optimální přizpůsobení akustiky
- Pohodlný režim handsfree – ve vynikající kvalitě audia s vysoce kvalitním samostatným reproduktorem a konstrukcí obalu optimalizující akustiku
- Nastavitelné audio profily pro optimální přizpůsobení akustiky místní situaci s vlastním profilovým tlačítkem
- Snadné ovládání hlasitosti pomocí postranních tlačítek na sluchátku
- Hlasitost vyzváněcího tónu nastavitelná v 5 fázích
- Jack (2,5 mm) pro připojení náhlavní soupravy (mono)

Adresář a funkce vytáčení

- Adresář až na 500 kontaktů (vCard): jméno, příjmení, 3 telefonní čísla, e-mail, narozeniny, VIP melodie, obrázek pro PictureCLIP
- Vyhledávání podle příjmení nebo jména
- Přenos vCard na mobilní telefon / PC pomocí micro-USB

- Příprava hovoru (zadání čísla před samotným procesem vytáčení) s možností opravy
- Opětovné vytáčení posledních 20 čísel
- Automatické opětovné vytáčení
- Programovatelné klávesy rychlé volby (klávesy 2–9)
- Klávesa vytáčení (programovatelná doba flash)

Displej

- Podsvícený barevný TFT displej
38 x 32 mm (V x Š), úhlopříčka 46 mm (1,8")
65.000 barev, 8 řádků, 128 x 160 pixelů
- Podsvícení / nastavitelné barevné schéma displeje
 - černé pozadí
 - zářivé pozadí
- Velký upravitelný font pro seznamy volajících a adresář
- Displej / spořič displeje
 - analogové nebo digitální hodiny
 - osobní obrázky
 - prezentace s osobními obrázky
- V režimu spánku
 - zobrazení data a času
 - zobrazení síly signálu a stavu nabití baterie
 - displejové klávesy pro rychlý výběr funkcí
- V průběhu hovoru: zobrazení doby trvání hovoru

Gigaset

Wherever you go.

Zobrazení a signalizace hovorů

- Telefonním číslem nebo jménem (CLIP / CNIP)
- Obrázkem volajícího (Picture CLIP)
- Blikající klávesou náhlavní soupravy a barevnou animací hovoru
- Individuálním vyzváněcím tónem
 - 22 melodií na sluchátku
 - 5 úrovní hlasitosti / VYPNUTO / nastavitelné crescendo
- Obrázky a vyzváněcí tóny pro sluchátko ke stažení (např. *.bmp, *.mp3 atd.)
- Individuální vyzváněcí tóny pro externí / interní hovory
- Režim den/noc: časovaná deaktivace vyzvánění s výjimkou VIP kontaktů
- Potlačení anonymních hovorů: hovory bez čísla CLIP jsou zobrazovány pouze vizuálně nebo blokovány
- Seznam pro blokování 15 čísel, volitelně nastavitelný: „Nevyzvánět“; pouze vizuální indikace hovoru nebo blokování hovoru

Zobrazení zmeškaných hovorů / seznamu volajících

- Blikající klávesa zpráv indikuje nové zprávy a nabízí pohodlný přístup k seznamu zpráv (blikání LED lze zapnout a vypnout)
- Seznam volajících s telefonním číslem (CLIP) a časem pro všechny hovory (60 záznamů), odchází, přichází či zmeškané hovory (každý o 20 záznamech)

Klávesnice

- Vysoce kvalitní podsvícená klávesnice
- Podsvícení kláves lze zapnout a vypnout
- Podsvícená klávesa hovorů / handsfree
- Klávesa pro nastavení audio profilů
- Zámek klávesnice zapnuto / vypnuto přes klávesu #
- Nastavitelný automatický zámek klávesnice
- Klávesa vytáčení (programovatelná doba flash)
- Klávesa hlasitosti po straně sluchátka

Menu

- Pohodlný průvodce menu v různých jazycích (D, GB, F, I, E, P, TR atd.)
- Snadné ovládání pomocí barevných ikon, textů v menu a displejových kláves
- Na výběr zobrazení textu displays v různých barvách

Funkce textových zpráv

- Automatická registrace v SMS centru (přednastaveno "Anny-Way" Materna a T-COM)
- Odesílání a příjem SMS přes pevnou síť a IP (RTP)
- Odesílání textových zpráv o délce až 612 znaků
- Paměť na 50 SMS
- Odesílání textových zpráv na e-mailovou adresu
- Převzetí telefonních čísel (vCard) z textových zpráv do adresáře

Připojení PC

Připojení k PC přes datový kabel pomocí micro-USB na sluchátko (kabel není součástí dodávky)

Software zdarma: Gigaset QuickSync pro Microsoft® nebo Mac

- Synchronizace adresáře s programy MS Outlook a MAC
- Mediální pool:
 - pro ukládání obrázků ro Picture CLIP a spořiče displeje (*.bmp, *.jpg, *.gif)
 - Formáty: Obrázky CLIP: 128 x 86 pixelů
 - Spořič displeje: 128 x 160 pixelů
 - melodie / zvuky pro osobní vyzváněcí tóny (*.wma, *.mp3, *.wav)
 - kapacita paměty pro obrázky / melodie: 3,2 MB (zhruba 100 obrázků)
- Rozhraní CTI: vytáčení / zobrazení hovorů na PC s programem MS Outlook

Systémové předpoklady: operační systém Windows Vista (32-bit a 64-bit), Windows 7 (32-bit a 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit a 64-bit) a Microsoft Internet Explorer 5.5 či novější nebo Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Další funkce

- Plug-and-play – velmi snadná instalace: vybalte, zapojte a volejte (sluchátko registrováno ex works)
- Kalendář s měsíčním přehledem a organizérem na 30 schůzek s textem a samostatným vyzváněcím tónem
- Připomínka narozenin pro každý záznam v adresáři
- Funkce budíku s nastavitelnou melodií a funkcí opětovného buzení
- Dětský monitor (dětská chůvička) s funkcí interkomu:
 - na externí přístroj, například mobilní telefon
 - nebo na interní přístroj, například další sluchátko
- Funkce přímého hovoru (dětský hovor): výběr telefonního čísla stisknutím jakékoli klávesy
- Upravitelný název sluchátka
- Podpora funkcí sítě, například přesměrování hovorů, čekání hovorů atd.
- Varovný tón, dostane-li se uživatel z dosahu systému

ECO DECT

- Automatické snížení vysílacího výkonu v závislosti na vzdálenosti mezi sluchátkem a základnou
- Bez radiace v pohotovostním režimu, i při použití více sluchátek, podporují-li všechna přihlášená sluchátka ECO DECT
- Nízká spotřeba energie díky energeticky úsporným plug-in napájecím adaptérům

Technická data

| | |
|------------------|---|
| Standardy | DECT, GAP, CAT-iq 2.0, HD Voice, textové zprávy přes pevnou síť nebo IP (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S |
| Sluchátko | Pohotovostní doba: až 300 hodin zhruba 95 h, je-li osvětlení displeje neustále aktivní Doba hovorů: až 12 hodin Baterie: 2 x AAA (NiMH) Doba nabíjení: zhruba 5 hodin Dosah uvnitř budov: až 50 m venku: až 300 m Rozměry: 151 x 49 x 26 mm (V x Š x H) Hmotnost: zhruba 114 g |
| Nabíječka | Napájení: 230 V plug-in napájecí adaptér Rozměry: 81 x 80 x 40 mm (V x Š x H) Hmotnost: zhruba 40 g |
| Obsah dodání | 1 Gigaset PREMIUM 100HX 1 nabíječka 1 plug-in napájecí adaptér 2 AAA dobíjecí baterie (NiMH) 1 kryt prostoru pro baterie 1 spona za opasek 1 provozní pokyny |
| Barva přístroje | titanově černá |
| Verze datasheetu | 28.02.2023 |